



Cassaforte a mobile elettronica per hotel h5704

Cassaforte a mobile con combinazione digitale, funzionamento uso hotel a 2 codici: 1 in uso e 1 di emergenza con tappetino argentato.

Cassaforte indicata per utilizzo nella camere d'hotel in quanto funziona a 2 codici: 1 codice d'uso + 1 codice d'emergenza. La cassaforte può essere aperta sia con il codice d'uso che con il codice di emergenza, con il quale si può aprire la cassaforte indipendentemente dal codice personale. Ogni volta però che si apre con il codice d'emergenza quello personale si azzerava.

Scheda tecnica:

- sistema a combinazione elettronica digitale, testato CE.
- 111.111.000 variazioni possibili, movimento a motore
- alimentazione a batteria 6V, possibilità di alimentazione d'emergenza
- test di manipolazione, blocco antimanipolazione
- porta acciaio 8 mm, spessore totale 42 mm, tagliata laser
- protezione antistrappo
- robuste saldature robotizzate
- corpo a pareti singole, spessore 3 mm
- fori di fissaggio al dorso e alla base.
- dimensioni esterne: 17,5h*26,5l*20p
- dimensioni interne: 16,7h*25,7l*15p
- apertura porta: 96/184 mm
- catenacci: 2
- peso 9,8 kg

Blocco di manipolazione

- Dopo 3 tentativi consecutivi di apertura con codice errato, la tastiera si blocca per 8 minuti, durante i quali lampeggia ERROR ogni 5 secondi. Un segnale acustico avverte quando si potrà operare di nuovo

Spia di manipolazione

- Dopo aver premuto ON/C, un DOPPIO segnale acustico avverte che è stato fatto almeno un tentativo di apertura con codice errato

- **warranty** 2 anni
- **Typology** in Mobile
- **opening type** Electronic combination
- **strengths** emergency opening
- **Altezza in millimetri** 175.0000
- **Profondità in millimetri** 200.0000
- **Larghezza in millimetri** 265.0000
- **Height** 17,5 cm
- **Width** 26,5 cm
- **Depth** 20 cm